

技术要求			备注
1	材质	80g双胶纸正反面彩色印刷	1、符合欧盟包装指令94/62/EC。 2、包装材料重金属总含量 ≤100PPM 3、重金属种类：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr ⁶⁺ 4、外观检测标准：对比颜色是否有明显色差；文字内容是否错误、漏印、多印；印刷模糊、重影等。 5、其余检测参考IQC检验标准。
2	尺寸	210*297mm	
3	比例	1:1	
4	尺寸公差	单页±2mm；册子±5mm	
5	颜色	C M Y K PANTONE	
6	标志要求	垃圾桶高度≥7.0mm，CE标志高度≥5.0mm 其它认证标志也需符合相关标准	
7	条形码要求	必须通用扫描	裁切线

NOXION

Best in class lighting

CE

IP20

IK03

LED T5 Batline V2.0

Content:

1x

1x

1x

2x

1x

Item	4W	8W	11W	15W	19W
B16	160PCS	120PCS	66PCS	66PCS	50PCS
C16	266PCS	136PCS	99PCS	70PCS	59PCS

Dimension:

L

33.5mm

50mm

1500mm

200mm

33.5mm

50mm

200mm

EAN	W	h	K	R _L	T _a (°C)	V _{ac}	Hz	g	L _{mm}
8719157045612	4	480	3000	80	-20...+40	220-240	50/60	65	288
	4	530	4000	80	-20...+40	220-240	50/60	65	298
	4	520	6500	80	-20...+40	220-240	50/60	65	288
8719157045629	8	990	3000	80	-20...+40	220-240	50/60	96	550
	8	1080	4000	80	-20...+40	220-240	50/60	96	550
	8	1050	6500	80	-20...+40	220-240	50/60	96	550
8719157045636	11	1340	3000	80	-20...+40	220-240	50/60	133	850
	11	1470	4000	80	-20...+40	220-240	50/60	133	850
	11	1440	6500	80	-20...+40	220-240	50/60	133	850
8719157045643	15	1855	3000	80	-20...+40	220-240	50/60	177	1150
	15	2020	4000	80	-20...+40	220-240	50/60	177	1150
	15	1980	6500	80	-20...+40	220-240	50/60	177	1150
8719157045650	19	2370	3000	80	-20...+40	220-240	50/60	220	1450
	19	2580	4000	80	-20...+40	220-240	50/60	220	1450
	19	2500	6500	80	-20...+40	220-240	50/60	220	1450

1

C

Ø6mm

Product Size

C

150mm

300mm

600mm

900mm

1200mm

1500mm

2

3

CCT SELECT

4

off

on

4-a Flexible Connection

Luminaires inter connected:
4W-8W-11W max.20pcs
15W-19W max.12pcs

3

2

1

When luminaires are connected to each other,
Each fixture is individually switchable.

4-b Seamless Connection

Luminaires inter connected:
4W-8W-11W max.20pcs
15W-19W max.12pcs

3

2

1

When luminaires are connected to each other,
each fixture is individually switchable.

Circuit Breaker:

Item	4W	8W	11W	15W	19W
Driver	T500B-104CCT_4Wx3_220-240V	T500B-308CCT_8Wx3_220-240V	T500B-311CCT_11Wx3_220-240V	T500B-418CCT_15Wx3_220-240V	T500B-616CCT_19Wx3_220-240V
Inrush Current Ipeak (A)	7A	6.6A	12.1A	10.9A	13A
Inrush Current Twidth (µs)	90µs	99µs	127µs	139µs	150µs

Input Voltage 230V
Input Voltage 230V, measured at 50% Ipeak

5

It is not easy to remove the lid when it is closed

Cleaning:

Clean only with a soft cloth

Both the LED light source and control gear equipped in this product cannot be replaced.

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. **DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes. **FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit. **IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservare il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio. **ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.

NOXION
© 2023 Noxon B.V. - All rights reserved. Data subject to change without notice. Noxon retains the right to modify product specifications without any prior notice or obligation and does not assume any liability for any consequences of using this document. Subject to errors and printing errors.
Version: May 2023

Noxon B.V.
Schootense Dreef 27,
5759 HZ Helmond,
The Netherlands
+31 (0)85 - 303 29 82
www.noxion.com
info@noxion.com
Page 1 of 1