


NOXION®

Best in class lighting



Floodlight Beamy

Content	Dimensions	Inrush current	Beamly 10W	Beamly 20W
 1x 1x	 L1 L2 H A1 A2 D1 D2	Driver		
		Inrush current I _{peak} (A)	3.2	9.8
		Inrush current T _{width} (μs)	25	90
			Beamly 30W	Beamly 50W
		Driver		
		Inrush current I _{peak} (A)	23.6	23.7
		Inrush current T _{width} (μs)	20	42
		 Replace every broken front glass by an original front glass!		
		 Clean with a soft cloth and water. Do not use abrasive cleaners.		

EAN	W	lm	K	R _a	T _a (°C)	Vac	Hz	kg	IP	CLASS	H	L1	L2	A1	A2	D1	D2	Circuit Breaker			
8719157015332	10	850	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.44	65	II	139	152	42	54	74	8	6	Item			
8719157033176	50	4250	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.39	65	I	220	225	54	105	137	8	11	B16			
8719157033190	50	4500	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.5	65	I	283	225	66	105	137	8	11	C16			
8719157015820	10	850	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.52	65	II	185	152	65	54	74	8	6				
8719157015837	10	900	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.44	65	II	139	152	42	54	74	8	6				
8719157015844	20	1700	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.60	65	I	185	152	65	54	74	8	6				
8719157015851	20	1800	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.52	65	I	139	152	42	54	74	8	6				
8719157015936	10	900	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.52	65	II	185	152	65	54	74	8	6				
8719157015943	20	1800	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.60	65	I	185	152	65	54	74	8	6				
8719157015950	30	2550	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.75	65	I	156	174	54	54	74	8	6				
8719157015967	30	2700	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.81	65	I	207	174	69	54	74	8	6				
8719157033169	30	2700	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.75	65	I	156	174	54	54	74	8	6				
8719157033183	50	4250	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.39	65	I	220	225	54	105	137	8	11				

1 Install the screws (not provided) on a sound surface and perfectly anchored to carry the weight. **NL** Installeer de schroeven (niet meegeleverd) op een gezonde ondergrond en perfect verankerd om het gewicht te dragen. **DE** Installiert den Schrauben (nicht mitgeliefert) auf einer soliden Oberfläche verankert und perfekt, um das Gewicht zu tragen. **FR** Installez des vis (non fourni) sur une surface solide et parfaitement ancrée à supporter le poids **ES** Instale los tornillos (no incluido) en una superficie sólida y perfectamente anclado para soportar el peso.

2

Wiring scheme A

40mm
H05RNF 2x1MM²
6mm
Blue: N
Brown: L

Wiring scheme B

50mm
H05RNF 3x1MM²
6mm
Green-Yellow: N
Blue: L
Brown: L

Position

Sensor controller

- Sensitivity adjustment. The SENS on the cap of the product is the switch of the Sensitivity. When you turn to the smallest arrow direction, the sensitivity is the lowest. When you turn to the biggest arrow direction, the sensitivity is the highest.
- Time adjustment. The TIME on the cap is the switch of time adjustment. When you turn to the small arrow direction, the time delay is 10sec. plus or minus 3sec short. When you turn to the big arrow direction, the time delay is 10min. plus or minus 3min. long. Remarks: the working time delay will continuously superpose. When it receives signal of second time after the first time, the time delay will recount based on the previous rest time.
- Lux adjustment. The LUX on the cap is the switch of it. When you turn to the smallest arrow direction, that is the moon direction, the product only works below 5LUX. When you turn to the bigger arrow direction, that is the sun direction, the product can work both in the daytime and at night

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. **DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes. **FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit. **IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio. **ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.

NOXION®

© 2021 Noxion B.V. - All rights reserved. Data subject to change without notice. Noxion retains the right to modify product specifications without any prior notice or obligation and does not assume any liability for any consequences of using this document. Subject to errors and printing errors.

Version: June 2021

Noxion B.V.
Schootense Dreef 27
5708 HZ Helmond
The Netherlands
T: +31(0)853032982
info@noxion.com
www.noxion.com

Page 1 of 1